

500/700シリーズ〔電圧出カタイプ〕

| 汎 用 型 | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| | 508B | 708 | 709 | 705 | 706 |
| | 10mV/G ±5% | 10mV/G ±15% | 10mV/G ±10% | 50mV/G ±10% | 100mV/G ±10% |
| | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | 20μVrms | 20μVrms | 20μVrms | 20μVrms | 20μVrms |
| | -54~120°C | -40~110°C | -20~110°C | -20~110°C | -20~110°C |
| | 2~30,000Hz | 3~23,000Hz | 3~23,000Hz | 3~18,000Hz | 3~14,000Hz |
| | 約45kHz | 約40kHz | 約50kHz | 約35kHz | 約32kHz |
| | ±212G | ±150G | ±250G | ±50G | ±25G |
| | 10,000G | 10,000G | 3,000G | 3,000G | 3,000G |
| | 約1,500Ω | 約300Ω | 約50Ω | 約50Ω | 約50Ω |
| | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド |
| | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) |
| | (キャップ)強力アルミ (ベース) ステンレス | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
| | 約12g | 約21g | 約14.5g | 約19g | 約19g |
| | 12.7HEX×23.4H | 14HEX×28H | 12HEX×20H | 12HEX×25H | 12HEX×25H |
| | 汎用型 ローコスト | 小型・軽量 | 小型 | 小型 | 高感度 |
| |  <p>ミニチュアコネクタ (ネジNo. 10-32UNF)</p> <p>12.7 (50)</p> <p>15.2 (60)</p> <p>23.4 (92)</p> <p>10-32 UNF-3B ×3.8(0.13)</p> <p>(サイドコネクタ型)</p> <p>12.7 (50)</p> <p>(トップコネクタ型)</p> <p>508Bのみ</p> |  <p>Hex 14</p> <p>6</p> <p>TEAC 7-8</p> <p>φ13.7</p> <p>28</p> <p>11</p> <p>7</p> <p>0.5</p> <p>ミニチュアコネクタ (ネジNo. 10-32UNF)</p> <p>M6 P=1 (深さ5)</p> |  <p>Hex 12</p> <p>φ11.8</p> <p>ミニチュアコネクタ</p> <p>20</p> <p>14.5</p> <p>5.5</p> <p>M6 P=1 深さ5</p> |  <p>Hex 12</p> <p>φ11.8</p> <p>ミニチュアコネクタ</p> <p>25</p> <p>19.5</p> <p>5.5</p> <p>M6 P=1 深さ5</p> |  <p>Hex 12</p> <p>φ11.8</p> <p>ミニチュアコネクタ</p> <p>25</p> <p>19.5</p> <p>5.5</p> <p>M6 P=1 深さ5</p> |

(IG=9.81m/s²)